



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface Carré 24W 2000lm - 830-850 CCT | 330mm - IP44 - Avec Détecteur De Mouvement Et De Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Réf.                         | 248998                                       |
| EAN                          | 4099854042058                                |
| Marque                       | Ledvance                                     |
| Nom du fabricant             | SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR 330V 24W IP44 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Puissance (W)                     | 24                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 850 Blanc Froid, 830 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5000 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Blanc réglable                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                                 |
| Couverture Optique                | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.70 |
|----------------------|-------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Référence Article | Hublot LED |
|-------------------|------------|

## Informations de l'appareil

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
|------------------------|----------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Indice de Protection | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
|----------------------|------------------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
|-------------------------------|--------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Acier |
|----------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Product Serie | SURFACE SQUARE |
|---------------|----------------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 330 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 75 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

